



## ALIZE 6000 E

PORTABLE POWER

Электроагрегаты Серия PRESTIGE

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Большая автономность
- Электрический запуск с помощью аккумулятора без обслуживания
- Профессиональный двигатель HONDA
- Чрезвычайно бесшумный
- Облегченное перемещение благодаря серийным колесикам

Настоящая генераторная установка предлагает УДОБСТВО ПОЛЬЗОВАНИЯ в сочетании с крайне низким уровнем шума, электрический запуск и комплексное оборудование для распределительного щита с розетками.

### Серия PRESTIGE

Эффективность и звукоизоляция высококлассного оборудования, способного удовлетворять постоянные и разнообразные запросы.



Это изделие отвечает нормам сертификации QUALIGEN в обеспечении высокого уровня качества и гарантирования безопасности пользователей. QUALIGEN : отвечает за безопасность и качество.

## ALIZE 6000 E

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Серия	PRESTIGE
Частота, Гц	50
Максимальная мощность LTP (кВт) *	5.60
Номинальное напряжение (В)	230
Количество фаз	Однофазный
Топливо	Бензин
Резервуар (л)	24
Расх. 75% (л/ч) *	2.50
Запас хода 75% (ч) *	9.60
Гарантированный уровень звукового давления LwA дБ(А)	93
Уровень звукового давления при 1м дБ(А)	78.18210611482180
Уровень звукового давления при 7м дБ(А)	64.07168175646740

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ

Марка двигателя	HONDA
Тип двигателя	GX390E
Распределение	Верхнеклапанный
Запуск	Электрический и ручной
Датчик уровня или давления масла	Да
Объем цилиндра (см3)	389
Емкость по маслу, л	1.10

### ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАТОР

Технология	Без кольца и щетки
Регулирование AVR	Нет
Класс защиты	IP 23
Класс изоляции	H

### Собственности, отчужденной и коробки

2 розетки 230В 10/16А - выключатель + 1 розетка 230В 32А - выключатель + счетчик отработанных часов

### РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина (см)	78
Ширина (см)	59
Высота (см)	75.50
Вес нетто (кг)	130

### УПАКОВКА

Тип упаковки	Картонная коробка/Поддон
Длина (см)	80
Ширина (см)	61
Высота (см)	89.50
Вес (кг)	147.50
Тип палеты	
Количество коробок на палете	0
Высота упакованной палеты (см)	0
Вес упакованной палеты (кг)	0



## Аксессуары Книги



Руководство по использованию и обслуживанию

## ВАРИАНТЫ



R02B

**R02B**

Этот набор включает счетчик отработанных часов, устройство защитного отключения, розетки и тепловой выключатель.

R05M

**R05M**

Ручной переключатель источника позволяет подключить электрогенератор к домашней сети и управлять в ручном режиме выбором источника при обрыве электроснабжения и возврате напряжения.

RBH1

**RBH1**

Картонный ящик с 20 канистрами масла по 1 л (SAE 15W40)

RBH0-5

**RBH0-5**

Картонный ящик с 24 канистрами масла по 0,5 л (SAE 15W40)

RPM

**RPM**

Встраиваемые колодки для всех моделей включают: 2x16A/230 В, CEE17 : 1X16A/230В, 1X32A/230В и 1X16A/400В

# SVARMA.ru

## Эксперты в сварке